



Technische Daten Philips LED Downlight Ledinaire KlarAccent RS061B 6W 500lm 36D - 830 | 75mm - Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|-------------------------------|
| Artikelnummer | 229224 |
| EAN | 8718696072691 |
| Marke | Philips |
| Herstellername | RS061B LED5-36-/830 PSR II WH |
| Budgetlight All-in Garantie | 3 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000 |

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Technologie | LED Integriert |
| Watt | 6 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Dimmbar |
| Farocode | 830 Warmweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lichtstrom (Lumen) | 500 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 83 |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 36 |

| | |
|---------------|--------------|
| Inkl. Treiber | Ja |
| Produkttyp | LED Strahler |

Informationen zur Leuchte

| | |
|---------------------|--------------------------|
| EOC8 | 07269199 |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja |
| Befestigung | Einbau |
| Ausgeschnitten (mm) | 68 |
| Optikabdeckung | PC (Polycarbonat) |
| IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz | IK02 - 0.20 Joule |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +40°C |
| Gehäuse | Aluminium |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Reflektoroberfläche | PC (Polycarbonat) |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Schwenkbar | Ja |
| Leuchtenverbindung | Schraubklemme, 3-polig |
| Product Serie | Ledinaire |

Masse

| | | |
|----------------------------|--|---|
| Höhe (mm) | 55 | Warum BudgetLight? |
| Durchmesser (mm) | 75 |  die besten Preise  bis zu 7 Jahre Garantie |
| Sensorinformationen |  einfache Retour |  effiziente LEDs |
| Sensortyp | Kein Sensor | |

