



## Technische Daten

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 234548                             |
| EAN                                     | 8718699592370                      |
| Marke                                   | Philips                            |
| Herstellername                          | MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8 |
| Menge in der Originalverpackung         | 10                                 |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                            |
| Energieeffizienzklasse                  | C                                  |
| Energieeffizienzklasse alt              | A++                                |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                              |

## Technische Informationen

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Technologie                  | LED           |
| Ersetzt (Watt)               | 36            |
| Watt                         | 12.5          |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar |
| Sockel                       | G13           |
| Drehbar                      | Nein          |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß  |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89         |
| Helle Farbe                  | Weiß          |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe   |
| Lichtstrom (Lumen)           | 2100          |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 168           |

|            |              |
|------------|--------------|
| Produkttyp | LED T8 Röhre |
| Sensortyp  | Kein Sensor  |

## Produktinformationen

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| EOC8                    | 59237000                               |
| Inklusive LED Starter   | Ja                                     |
| Vorschaltgerät benötigt | Nein                                   |
| Vorschaltgerät          | Konventionell (KVG), Netzspannung (AC) |
| LED Tube Output         | High Output                            |
| Gehäuse                 | Plastik                                |
| Product Serie           | Master                                 |

## Masse

|                  |       |
|------------------|-------|
| Länge            | 120cm |
| Länge (mm)       | 1200  |
| Durchmesser (mm) | 28    |

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**

