



Caractéristiques Philips LED Sécurité Coreline BWC120 Noir 14W 1800lm - 830 | 282x178mm - IP54 - Détecteur De Lumière

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

EOC8 85196799

## Informations Générales

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                         | 206961                         |
| EAN                          | 8718291851967                  |
| Marque                       | Philips                        |
| Nom du fabricant             | BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                          |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                          |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Puissance (W)                     | 14               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1800             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 95               |
| Inclinable                        | Non              |

Référence Article

Hublot LED

## Informations de l'appareil

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Montage                       | Surface                    |
| Connexion du Luminaire        | SI [Bloc connection à vis] |
| Convient pour l'Extérieur     | Oui                        |
| Indice de Protection          | IP54                       |
| Protection Impacts            | IK08                       |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 50              |
| Couleur du Luminaire          | Noir                       |
| Logement                      | PC (Polycarbonate)         |
| Couleur du boîtier            | Noir                       |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours |
| Product Serie                 | BWC120                     |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 282 |
| Largeur (mm)  | 178 |
| Hauteur (mm)  | 134 |

## Informations du capteur

Type de capteur

Capteur de luminosité

**Pourquoi choisir Budgetlight?**



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**