



Caractéristiques Philips Réglette LED CoreLine BN126C 37.1W 4100lm - 840 | 120cm - 1x Câblage Traversant

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Réf. | 246020 |
| EAN | 8720169100213 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200 |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x36 |
| Puissance (W) | 37.1 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Couleur Claire | Blanc |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 4100 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 111 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Lampe Incluse | Oui |
| Longeur | 120cm |
| Référence Article | Réglette LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Montage | Surface |
| Connexion du Luminaire | PI [Push-in connector] |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Indice de Protection | IP20 |
| Protection Impacts | IK04 |
| Température de Fonctionnement | 0 to +40 |
| Logement | Acier |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Couleur du boitier | Blanc |
| Product Serie | BN126C |

Dimensions

| | |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1135 |
| Largeur (mm) | 65 |
| Hauteur (mm) | 65 |

Informations du capteur

Pourquoi choisir Budgetlight?

| | | |
|--|---|--|
| Type de capteur | Pas de détecteur | |
|  Prix bas garantis |  Jusqu'à 7 ans de garantie | |
|  Retours faciles jusqu'à 14 jours |  Eclairage LED durable | |

